

KULUMI® MINI

सोलार LED ओडियो लैंप

LED:



लाइट चालू / बंद

- कुछ देर तक दबाएं: के बीच का चक्र 10%, 25%, 50%, 100%, बंद

10%	25%	50%	100%
45h	23h	9h	5.5h
10 lm	40 lm	75 lm	150 lm

ओडियो प्लेयर:



- ओडियो पॉवर
- कुछ देर तक दबाएं: यেকै लंबे समय तक दबाएं: चालू / बंद
- पिछला / अगला लूट फोल्डर
- पिछला / अगला
- FM स्टेशन खोजें
- पिछला / अगला फोल्डर
- कुछ देर तक दबाएं: पिछली / अगली फाइल लंबे समय तक दबाएं: तेज आगे / पीछे

- मोड बटन - FM और ओडियो कंटेन्ट के बीच बदलें

स्पीकर म्यूट करें

- 8GB इंटरनल मेमोरी। सहायक ओडियो स्रोतों में FM रेडियो और लाइन इन शामिल हैं।
- बिल्ट-इन 2W स्पीकर जो 20 लोगों को ओडियो कंटेन्ट सुनने में सक्षम बनाता है।



माइक्रो USB:

- मिनी को रिचार्ज करें
- 5V DC / 1000mA इनपुट

ओडियो इन (लाल):

- लाइन इन: लैपटॉप, फोन या किसी अन्य मिनी प्लेयर से ओडियो चलाने के लिए आपूर्ति की गई 800mm AUX केबल का इस्तेमाल करें।

ओडियो आउट (हरा):

- FM रिसेप्शन: अच्छे FM रिसेप्शन के लिए एंटेना के रूप में आपूर्ति की गई 800mm AUX केबल का इस्तेमाल करें।
- ईयरफोन जैक: ओडियो सुनने के लिए किसी भी 3-5mm ईयरफोन का इस्तेमाल करें। स्पीकर को शांत कराने के लिए "म्यूट" बटन दबाएं।
- लाइन आउट: किसी अन्य स्पीकर या मिनी प्लेयर पर ओडियो चलाने के लिए आपूर्ति की 800mm AUX केबल का इस्तेमाल करें।

Earphone



स्टैंडर्ड USB:

- 5V DC / 500mA आउटपुट
- मोबाइल फोन या किसी अन्य 5V डिवाइस को चार्ज करें

स्पीकर:



वॉल्यूम घटाएं | वॉल्यूम बढ़ाएं लाइट संकेतक:

Light Indicator:

ओडियो प्लेयर LED



हरा सीलियड रंग - PC चलाएं / कनेक्ट करें
हरा झलकने वाला रंग - रुका हुआ है /
लोड हो रहा है

बैटरी की स्थिति



पीला - चार्ज हो रहा है
हरा - पूरी तरह से चार्ज हो चुका है
लाल - बैटरी कम है, जल्द ही रिचार्ज करें

KULUMI मिनी को इन सभी माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है:

1. पहले से मौजूद 0-7W सौर पैनल (सामान्य चार्ज समय पूरे सूर्य के प्रकाश में 10 से 12 घंटे है)।
2. आपूर्ति की गई 500mm माइक्रो USB चार्जिंग केबल का इस्तेमाल कर कोई भी USB 5V @1A पावर एडाप्टर / 5V@1A स्रोत (सामान्य चार्ज समय 2 घंटे है)

बैटरी:-

- स्टैंडर्ड बैटरी का आकार: 3-7V / 2000mAh ली-आयन बैटरी
- 500 से 1000 चार्ज के चक्र
- 5-5 से 45 घंटों तक का इस्तेमाल
- वैकल्पिक आर्डर विकल्प: 3-7V / 4000mAh ली-आयन बैटरी

पैकेज:-

- KULUMI मिनी x 1
- AUX केबल X 1
- माइक्रो USB केबल X 1
- आकार: 136x82x33mm (5.35"x3.21"x 1.29")
- वजन: 195 ग्राम (0.429 पौंड)
- AUX केबल: 800mm (31.5")
- माइक्रो USB केबल: 500mm (19.7")

Ningbo Hope Tech Global Co., Ltd.
502-1 Wenshui Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang,
China 315100
Copyright © 2023 KULUMI Mini. All Rights Reserved.



चेतावनी!



- उत्पाद को पानी या किसी दूसरे तरल पदार्थों में न भिगोएं।
- उत्पाद को अलग न करें, न बदलें और न ही गर्म करें।
- आग के पास या उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उत्पाद का इस्तेमाल न करें।
- अनुशंसित ओपरेटिंग ली-आयन तापमान: 0°C से 45°C (32°F से 113°F)
- अनुशंसित भंडारण का तापमान: -10°C से 60°C (14°F से 140 °F)
- कम तापमान (<-10°C / 14°F) या उच्च तापमान (> 45°C / 113°F) बैटरी के जीवन को छेद कर देगा।
- चेतावनी: बैटरियों को बहुत ज्यादा गर्मी जैसे आग या इसी तरह के संपर्क में नहीं लाना चाहिए।
- सुनने की संभावित क्षति को रोकने के लिए, ज्यादा मात्रा में लंबे समय तक न सुनें।

कृपया पर्यावरण के प्रति सचेत रहें
और ली-आयन बैटरी को
जिम्मेदारी से डिपोज करें।



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

www.kulumi.org

KULUMI मिनी पेटेंट: ZL 2016 3 0566454.5

KULUMI और "राइजिंग सन" लोगो होप टेक ग्लोबल ट्रेडमार्क हैं




HOPE TECH GLOBAL